Zasilacz sieciowy

Model: **AK-CH-17**

Kod produktu	AK-CH-17
Typ produktu	Zasilacz sieciowy
Seria	Universal
Napięcie zasilające	110-240 V / 50/60 Hz
Pobór prądu	< 2 A
Maksymalna moc	65 W
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Uziemienie	Brak (klasa II ochronności)
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Złącze zasilania	IEC C8
Parametry zasilania USB-A	QC1/QC2 - 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A (max.15 W)
Parametry zasilania USB-C	PD1 - 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3.25A (max. 65 W), PPS - 3.3-11V / 3A, PD2 - 5V / 3A, 9V / 2.25A, 12V / 1.67A (max. 20 W)
Zgodność z DCP (Dedicated Charging Port)	Tak
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	37 x 38 x 102 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	50 x 89 x 185 mm
Waga netto	230 g
Waga brutto	319 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Dołączone wyposażenie	Kabel IEC C7 1.5 m
Kod EAN	5901720137371
Gwarancja	24 miesiące

OVP
Over Voltage Protection
OCP
Over Current Protection
OTP
Over Temperature Protection
SCP
Short Circuit Protection

QC2
PD1
PD2
QC1



45W+18W
18W+18W
45W+18W
DC 5V/3A
65W+18W
20W+18W
45W+20W+18W
65W+5V/3V
45W+20W+18W
18W+5V/3A
45W+18W
18W+18W

Opis

Akyga® AK-CH-17 Charge Brick to **uniwersalna ładowarka USB** o mocy **65 W**. Służy do zasilania zarówno małych urządzeń elektronicznych, jak i tych wymagających znacznie większej mocy. Adapter posiada **4 porty USB**, dzięki czemu możesz ładować kilka urządzeń jednocześnie! Jest to bardzo wygodne rozwiązanie w dzisiejszych czasach, zwłaszcza jeśli korzystamy z wielu różnych urządzeń przenośnych. Takie sprzęty jak smartfony, tablety, a nawet niektóre modele laptopów, obsługują ładowanie przez port USB. To sprawia, że do naładowania każdego tych urządzeń wystarczy jedna ładowarka. Co więcej, adapter posiada **dwa porty USB-C** w standardzie **Power Delivery 3.0 (PD)**. Umożliwi to nie tylko szybkie ładowanie urządzeń, ale też dostosowywanie parametrów ładowania do podłączonego urządzenia. Równie przydatną cechę posiadają **dwa porty USB-A**. Wspierają one funkcję **Quick Charge 4+** oraz mniej popularne protokoły **DCP**, **AFC (Smasung)** oraz **FCP/SCP (Huawei)**. Dzięki temu Twoje urządzenia będą ładowane szybciej niż kiedykolwiek. W ten sposób z jednego gniazda możesz zasilić dowolny sprzęt, bez obawy o jego uszkodzenie. Jest to szczególnie istotne, gdy chcemy zasilić jednym razem laptopa, a innym bezprzewodowe słuchawki lub telefon.
Niewątpliwą zaletą szybkiej ładowarki sieciowej AK-CH-17 jest możliwość kompletowania kabli według własnych potrzeb. Zarówno kabel zasilający ładowarkę, jak i przewody USB można dobrać do aktualnych wymagań. To sprawia, że mamy nie tylko **możliwość zmiany długości kabla**, ale też jego zakończenia. W zależności od potrzeb, możemy podłączyć kabel z końcówką USB typu C, micro USB, Lightning, jak i DC. Będąc w podróży za granicą możemy **zmienić typ wtyczki** na odpowiadający gniazdku sieciowemu w danym kraju.
W zestawie z ładowarką znajduje się kabel zasilający IEC C7 o długości 1,5 m.