Adapter

Model: **AK-ND-C14**

Kod produktu	AK-ND-C14
Typ produktu	Adapter
Napięcie wyjściowe	18.5 - 20 V
Wyjściowe natężenie prądu	max. 5 A
Maksymalna moc	100 W
Wtyczka #1	USB typu C
Wtyczka #2	6.5 x 4.4 mm + pin
Długość bolca	12 mm
Wymiary produktu (L x W x H)	38 x 24 x 10 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	97 x 70 x 11 mm
Waga netto	6 g
Waga brutto	8 g
Kod EAN	5901720138279
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Adapter USB-C Akyga® AK-ND-C14 jako pomocne urządzenie dla osób, które korzystają z starszych laptopów **Sony Vaio**. Adapter pozwala na zamianę złącza **USB-C** w zasilaczu na takie o wymiarach **6.5x4.4 mm**, co umożliwia dostosowanie niemal każdej ładowarki z USB-C PD większej mocy do posiadanego laptopa. Przejściówka jest uniwersalna i wspiera standard **Power Delivery**, co oznacza, że napięcie zasilania jest automatycznie dobierane z przedziału od 18.5 do 20 V, a użytkownik nie musi martwić się o kompatybilność. Co więcej, adapter jest łatwy w użyciu - wystarczy podpiąć wtyczkę do zasilacza i można zacząć z niego korzystać. Dzięki temu użytkownik może w prosty sposób dostosować swoje urządzenia do nowszych standardów USB-C.
Jednakże, należy pamiętać, że **przejściówka USB-C nie zwiększa mocy zasilacza**, a jedynie umożliwia podłączenie go do laptopa lub innego urządzenia ze złączem 6.5x4.4 mm. Dlatego przed użyciem adaptera należy upewnić się, że zasilacz ma wystarczającą moc, której oczekujemy.
Należy pamiętać, że adapter USB-C nie zwiększa mocy zasilacza, z którym jest używany. Dlatego przed użyciem należy upewnić się, że zasilacz ma wystarczającą moc, aby zasilać nasze urządzenie.