Zasilacz sieciowy

Model: **AK-CH-13**

Kod produktu	AK-CH-13
Typ produktu	Zasilacz sieciowy
Seria	Universal
Napięcie zasilające	110-240 V / 50/60 Hz
Pobór prądu	< 0.6 A
Maksymalna moc	30 W (18 W + 12 W)
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Uziemienie	Brak (klasa II ochronności)
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Parametry zasilania USB-A	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (QC 18 W)
Parametry zasilania USB-C	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (PD 18 W)
Zgodność z DCP (Dedicated Charging Port)	Tak
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Biały
Wyświetlacz	Brak
MTBF	30000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	27 x 45 x 95 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	150 x 86 x 37 mm
Waga netto	149 g
Waga brutto	234 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137128
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Akyga® AK-CH-13 to uniwersalna **ładowarka sieciowa USB**. Cierpisz na ciągły brak wolnych gniazd w listwie zasilającej? Kupiłeś kolejne urządzenie przenośne i nie masz jak podłączyć ładowarki do sieci? To nie problem! Dzięki ładowarce AK-CH-13 zasilisz dwa urządzenia jednocześnie. Posiada ona **dwa porty USB**. Jeden z portów to **USB A** z funkcją szybkiego ładowania **Quick Charge 3.0**, drugi zaś to port **USB typu C** ze standardem **Power Delivery**. Pozwolą one nie tylko szybko naładować zgodne z tymi standardami urządzenia, ale też dostosują swoje parametry zasilania do aktualnie podłączonego sprzętu. W ten sposób podłączone urządzenia będą ładowane napięciem w zakresie **od 5 do 12 V** i natężeniem prądu **od 1,5 do 3 A**. Dlatego też adapter sprawdzi się zarówno jako **ładowarka do smartfona**, tabletu, smartwatcha, a nawet bezprzewodowych słuchawek.