UPS

Model: **AK-UP3-750**

Kod produktu	AK-UP3-750
Typ produktu	UPS
Seria	Akyga Phasak
Napięcie zasilające	100-240 V
Pobór prądu	< 2.6 A
Sprawność	> 80 %
Napięcie wyjściowe	230 V
Wyjściowe natężenie prądu	2.08 A
Pojemność	750 VA
Typowy czas przełączenia	2-8 ms
Kształt napięcia	Modulowany sinus
Typ akumulatora	12V 9Ah
Czas ładowania do 90%	4-6 h
Maksymalna moc	450 W
Wtyk gniazda zasilania	CEE 7/7
Wyłącznik mechaniczny	Tak
Uziemienie	Tak
Złącze zasilania	4 x CEE 7/7
Długość przewodu	1.5 m
Złącze USB	Brak
Złącze komunikacyjne USB	Tak
Gniazda zabezpieczające linię RJ-45	Tak
Gniazda C14	2 szt
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
Wyświetlacz	Brak
MTBF	10000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	292 x 199 x 91 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	320 x 125 x 220 mm
Waga netto	5900 g
Waga brutto	6113 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Nowoczesny zasilacz **Akyga Phasak** o maksymalnej mocy **750VA** i **450W** mocy czynnej, został stworzony specjalnie po to, by chronić urządzenia elektroniczne przed podstawowymi problemami zasilania, szczególnie w przypadkach awarii, zaniku zasilania, przepięć i zakłóceń na linii. Problemy z napięciem prądu mogą wystąpić w najmniej oczekiwanym momencie i mogą spowodować utratę niezapisanych sesji pracy, utratę ważnych danych, a w najgorszym przypadku trwałe uszkodzenia sprzętu. Dzięki zasilaczowi awaryjnemu UPS można bezpiecznie korzystać z urządzeń elektronicznych, nie obawiając się zakłóceń płynących z sieci, chroniąc tym samym domowe sprzęty. Uniwersalność zasilacza sprawia, że świetnie sprawdzi się również do ochrony sieci LAN, serwerów, a także stacji roboczych.
Zasilacz charakteryzuje się wysoką sprawnością powyżej **80%**, dzięki czemu pod postacią ciepła utracana jest niewielka ilość energii, co wiąże się również z większą oszczędnością energetyczną. Zasilacz posiada **cztery gniazda CEE 7/7** oraz **dwa gniazda C14**. Ważną cechą Akyga Phasak jest **start z baterii**, czyli zdolność do natychmiastowego włączenia w przypadku braku zasilania – przełączenie następuje praktycznie natychmiastowo – w ciągu **od 2 do 8 ms**. Ponowne naładowanie baterii trwa od 4 do 6 godzin. Zasilacz posiada wyłącznik manualny, co umożliwia odcięcie zasilania bez konieczności odłączania kabla z sieci. Szereg zabezpieczeń (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) zapewnia stabilność pracy zarówno samego zasilacza, jak i zasilanych komponentów. Zasilacz **Akyga Phasak AK-UP3-750** to wysokiej jakości produkt spełniający bieżące wymogi i odpowiadający nowoczesnym standardom.
Produkt posiada kabel zasilający o długości **1.5m**.