UPS

Model: **AK-UP1-400**

Kod produktu	AK-UP1-400
Typ produktu	UPS
Seria	Akyga Phasak
Napięcie zasilające	100-240 V
Pobór prądu	< 1.3 A
Sprawność	> 80 %
Napięcie wyjściowe	230 V
Wyjściowe natężenie prądu	1.04 A
Automatyczna regulacja napięcia AVR	Tak
Pojemność	400 VA
Typowy czas przełączenia	2-8 ms
Kształt napięcia	Modulowany sinus
Typ akumulatora	12V 4.5Ah
Czas ładowania do 90%	4-6 h
Maksymalna moc	240 W
Wtyk gniazda zasilania	CEE 7/7
Wyłącznik mechaniczny	Tak
Uziemienie	Tak
Złącze zasilania	2 x CEE 7/7
Długość przewodu	1.5 m
Zimny start	Tak
Złącze komunikacyjne USB	Brak
Gniazda zabezpieczające linię RJ-45	Brak
Gniazda C14	Brak
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
Wyświetlacz	Brak
MTBF	10000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	279 x 101 x 142 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	330 x 135 x 220 mm
Waga netto	3550 g
Waga brutto	3763 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Kod EAN	5605922025510
Gwarancja	24 miesiące

Opis

AK-UP1-400 to nowoczesny zasilacz **Akyga® Phasak** o mocy maksymalnej **400VA** / **240W**, został stworzony specjalnie po to, by chronić urządzenia elektroniczne przed podstawowymi problemami zasilania, szczególnie w przypadkach awarii, zaniku zasilania, przepięć i zakłóceń na linii. Problemy z napięciem prądu mogą wystąpić w najmniej oczekiwanym momencie i mogą spowodować utratę niezapisanych sesji pracy, utratę ważnych danych, a w najgorszym przypadku trwałe uszkodzenia sprzętu. Dzięki zasilaczowi awaryjnemu UPS można bezpiecznie korzystać z urządzeń elektronicznych, nie obawiając się zakłóceń płynących z sieci, chroniąc tym samym domowe sprzęty. Uniwersalność zasilacza sprawia, że świetnie sprawdzi się również do ochrony sieci LAN, serwerów, a także stacji roboczych.
Zasilacz posiada **dwa gniazda** do podłączenia urządzeń. Ważną cechą Akyga Phasak jest **start z baterii**, czyli zdolność do natychmiastowego włączenia w przypadku braku zasilania sieciowego – przełączenie następuje praktycznie natychmiastowo – w ciągu od 2 do 8 ms. Ponowne naładowanie baterii trwa **od 4 do 6 godzin**. Zasilacz posiada **wyłącznik manualny**, co umożliwia odcięcie zasilania bez konieczności odłączania kabla z sieci. Szereg zabezpieczeń (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) zapewnia stabilność pracy zarówno samego zasilacza, jak i zasilanych komponentów. Zasilacz Akyga Phasak AK-UP1-400 to wysokiej jakości produkt spełniający bieżące wymogi i odpowiadający nowoczesnym standardom.
Produkt posiada kabel zasilający o długości **1.5 m**.