Zasilacz sieciowy

Model: **AK-EV-12**

Kod produktu	AK-EV-12
Typ produktu	Zasilacz sieciowy
Napięcie zasilające	100-240 V
Pobór prądu	< 2.5 A
Sprawność	> 80 %
Napięcie wyjściowe	42.0 V
Wyjściowe natężenie prądu	2 A
Długość kabla wyjściowego	1 m
Złącze wyjściowe	5.5 x 2.1 mm
Maksymalna moc	84 W
Wtyk gniazda zasilania	IEC C8
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Uziemienie	Brak (klasa II ochronności)
Klasa szczelności	IP20
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Filtr ferrytowy	Brak
Kabel zasilający w zestawie	Brak
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
Kolor podświetlania	Dioda dwukolorowa
Wyświetlacz	Brak
MTBF	10000 h
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	140 x 59 x 33 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	190 x 92 x 38 mm
Waga netto	322 g
Waga brutto	371 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720136923
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Zasilacz Akyga® AK-EV-12 służy do ładowania baterii 36 V z ogniwami litowo-jonowymi. Posiada on wysokiej jakości **złącze 5,5x2,1 mm**, które pasuje do wielu modeli małych pojazdów elektrycznych. Pozwoli on naładować między innymi **rowery**, **hulajnogi** oraz **deskorolki**, takich marek jak Ecobike, Skymaster czy Batavus. Niewątpliwą zaletą ładowarki jest to, że nie posiada ona przymocowanego na stałe kabla zasilającego. Umożliwia to dostosowanie ładowarki do własnych potrzeb. Dzięki temu podczas zagranicznych podróży nie musisz kupować kolejnego zasilacza, wystarczy wziąć ze sobą odpowiedni przewód pasujący do gniazdka elektrycznego w danym kraju. Ponadto, ładowarka charakteryzuje się wysoką sprawnością oraz niezawodnością. Wbudowana **kontrolka LED** sygnalizuje o trwaniu lub ukończeniu procesu ładowania. Natomiast **metrowy kabel** zapewnia swobodę podczas ładowania e-pojazdów. Co więcej, zasilacz dostarcza prąd o parametrach **42 V / 2 A**, co daje maksymalną moc ładowania równą **84 W**.