Zasilacz uniwersalny

Model: **AK-ND-79**

Kod produktu	AK-ND-79
Typ produktu	Zasilacz uniwersalny
Napięcie zasilające	230 V / 50 Hz
Pobór prądu	max. 2 A
Sprawność	> 85 %
Napięcie wyjściowe	5 V / 2 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 18 V / 3 A, 20.2 V / 4.3 A
Wyjściowe natężenie prądu	2 - 4.3 A
Długość kabla wyjściowego	1.2 m
Długość bolca	7 mm
Maksymalna moc	87 W
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Łagodny start	Tak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
Kolor podświetlania	Zielona dioda
Wyświetlacz	Brak
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	128 x 33 x 50 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	224 x 40 x 90 mm
Waga netto	216 g
Waga brutto	269 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137876
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Zasilacz sieciowy USB-C Akyga® AK-ND-79 służy do ładowania laptopów i innych urządzeń przenośnych. Jest to świetna opcja dla osób, które szukają uniwersalnego rozwiązania **ze złączem USB typu C**. Zasilacz ten posiada wbudowaną funkcję szybkiego ładowania **Power Delivery** i **Quick Charge**. Dzięki temu parametry zasilania są automatycznie dobierane do aktualnie podłączonego urządzenia. Tym samym napięcie zasilania zmienia się w zakresie **od 5 do 20,2 V**. Dlatego też za pomocą tego zasilacza USB-C **o mocy 87 W** można naładować baterię nie tylko w laptopie, ale również w smartfonie czy tablecie. Co więcej, zasilacz jest wyposażony w szereg zabezpieczeń, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo ładowania.