Zasilacz sieciowy

Model: **AK-CH-21**

Kod produktu	AK-CH-21
Typ produktu	Zasilacz sieciowy
Seria	Universal
Napięcie zasilające	230 V / 50 Hz
Pobór prądu	max. 16 A
Maksymalna moc	PD/PPS 65 W, AC 4000 W
Wyłącznik mechaniczny	Nie
Uziemienie	Tak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Złącze zasilania	CEE 7/7
Długość przewodu	1.5 m
Parametry prądowe	AC 230 V / 16 A
Parametry zasilania USB-A	4.5 V / 5 A, 5 V / 4.5 A, 9 V / 3 A, 12 V / 5 A, 20 V / 1.5 A (Max. 30 W)
Parametry zasilania USB-C	USB-C1 - 5 V / 3 A , 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3.25 A (Max. 65 W), PPS: 3.3-11 V / 5 A (Max. 65 W), USB-C2 - 5 V / 3 A , 9 V / 3 A, 12 V / 2.25 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1.5 A (Max. 30 W)
Materiał wykonania	PC V0 Fireproof
Kolor produktu	Czarny
Kolor podświetlania	Niebieska dioda
Temperatura pracy	0 - 25 °C
Wymiary produktu (L x W x H)	107 x 48 x 40 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	256 x 112 x 51 mm
Waga netto	430 g
Waga brutto	497 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720139191
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Zasilacz Akyga® AK-CH-21 łączy w sobie funkcjonalność ładowarki sieciowej USB i przedłużacza. Jest to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących uniwersalnego sposobu na **szybkie ładowanie** wielu urządzeń jednocześnie. Zasilacz ten dysponuje dwoma portami **USB typu C** oraz jednym portem **USB-A**. Główne gniazdo USB-C oferuje moc **65 W**, idealną do szybkiego ładowania laptopów, natomiast drugie gniazdo USB-C oraz USB-A zapewniają po **30 W** mocy, świetnie nadające się do telefonów, słuchawek bezprzewodowych i innych akcesoriów.
Co więcej, dzięki wykorzystaniu przełomowej **technologii GaN** (azotku galu), AK-CH-21 zachwyca kompaktowym rozmiarem i niezrównaną wydajnością. Jest to zdecydowanie więcej niż zwykła ładowarka USB-C — to zaawansowane technologicznie urządzenie, które zapewnia wyższą moc niż tradycyjne ładowarki. Ponadto, ładowarka obsługuje technologie szybkiego ładowania, takie jak **Power Delivery** i **Quick Charge 3.0**, wraz z obsługą protokołu Programmable Power Supply (PPS). Dzięki nim ładowarka oferuje maksymalną wydajność ładowania i adaptacyjne dostosowanie mocy do wymagań podłączonego urządzenia.
Ładowarka USB AK-CH-21 została wyposażona w uniwersalne **gniazdo AC 230 V**. Dzięki niemu, urządzenie zapewnia dodatkową funkcjonalność, umożliwiając podłączenie innej ładowarki lub dowolnego urządzenia z wtyczką **Schuko**. Dlatego też ładowarka sprawdzi się jako biurkowa stacja ładowania.
Ładowarka sieciowa USB-C posiada także wbudowany **kabel zasilający CEE 7/7 o długości 1.5 m**. Można go bez problemu podłączyć do gniazda zasilającego znajdującego się pod stolikiem, co ułatwi utrzymanie estetyki i organizacji przestrzeni pracy. Ta funkcjonalność sprawia, że AK-CH-21 jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie zarówno wydajność, jak i estetykę swojego biurka.