Zasilacz sieciowy

Model: **AK-EV-13**

Kod produktu	AK-EV-13
Typ produktu	Zasilacz sieciowy
Napięcie zasilające	100-240 V
Pobór prądu	< 2.5 A
Sprawność	> 80 %
Napięcie wyjściowe	42 V
Wyjściowe natężenie prądu	4 A
Długość kabla wyjściowego	1 m
Złącze wyjściowe	Cannon (3 DIN) XLR (m)
Maksymalna moc	168 W
Wtyk gniazda zasilania	IEC C8
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Uziemienie	Brak (klasa II ochronności)
Klasa szczelności	IP20
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Filtr ferrytowy	Brak
Kabel zasilający w zestawie	Brak
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
Kolor podświetlania	Dioda dwukolorowa
Wyświetlacz	Brak
MTBF	10000 h
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	180 x 80 x 40 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	220 x 120 x 50 mm
Waga netto	695 g
Waga brutto	780 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720136947
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Akyga® AK-EV-13 to ładowarka **do rowerów elektrycznych**. Posiada ona wysokiej jakości **wtyczkę XLR 3-pin**, nazywaną również **Cannon**. Złącze to jest szeroko stosowane w profesjonalnym sprzęcie audio, w maszynach przemysłowych oraz pojazdach elektrycznych. Pozwoli naładować między innymi e-rowery i hulajnogi elektryczne takich marek jak Giant, Koga czy Sparta. Co więcej, zasilacz dostarcza prąd o parametrach **42 V/4 A**, dzięki czemu ładowanie litowo-jonowego akumulatora w e-pojeździe będzie trwało znacznie krócej niż w przypadku standardowej ładowarki 2 A. Zaleca się używanie go do ładowania pojazdów wyposażonych w baterię **36 V**. Niewątpliwą zaletą ładowarki jest to, że nie posiada przymocowanego na stałe kabla zasilającego. Umożliwia to dostosowanie ładowarki do własnych potrzeb. Dzięki temu podczas zagranicznych podróży nie musisz kupować kolejnego zasilacza, wystarczy wziąć ze sobą odpowiedni przewód pasujący do gniazdka elektrycznego w danym kraju.