Przenośna stacja zasilania

Model: **AK-PS-04**

Kod produktu	AK-PS-04
Typ produktu	Przenośna stacja zasilania
Łączna ilość złączy USB	3 szt
Napięcie wyjściowe DC	5 - 20 V
Napięcie wyjściowe AC	230 V / 50 Hz
Żywotność akumulatora	1000 razy, DOD>80%
Pojemność akumulatora	461 Wh / 20.8 Ah
Typ akumulatora	Li-ion 22.2 V
Maksymalna moc	600 W
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Zabezpieczenie UVP	Tak
Parametry zasilania DC	2x 5.5x2.1 mm: 12 V / 3 A, 1x złącze zapalniczki: 12 V / 10 A
Parametry zasilania USB-A	2x USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (Max. 18 W)
Parametry zasilania USB-C	5 V / 5 A, 9 V / 5 A, 12 V / 5 A, 15 V / 5 A, 20 V / 5 A (Max. 100 W)
Kolor produktu	Czarny
Wyświetlacz	Tak
Temperatura pracy	0°C - 40°C
Wymiary produktu (L x W x H)	293 x 165 x 230 mm
Waga netto	7 kg
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Dołączone wyposażenie	Zasilacz sieciowy, przewód zasilający
Kod EAN	5901720139078
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Mobilna stacja zasilania Akyga® AK-PS-04 to przenośne źródło zasilania awaryjnego, idealne do użycia w sytuacjach braku dostępu do sieci elektrycznej lub blackoutu. Może ona zasilać zarówno małe urządzenia przenośne, jak i urządzenia pobierające znacznie więcej mocy, takie jak lodówki turystyczne i CPAP. Dzięki temu jest to idealny towarzysz każdej podróży outdoorowej.
Przenośna stacja zasilania posiada **trzy porty USB**, w tym jeden typu C, **dwa gniazda DC 5.5x2.1 mm**, jedno **gniazdo zapalniczki 12 V** oraz **dwa gniazda prądu przemiennego**, co umożliwia zasilanie nawet 8 urządzeń jednocześnie. Dodatkowo, z przodu stacji umieszczono **wyświetlacz LCD**. Pokazuje on najważniejsze informacje o stanie pracy urządzenia. Z ekranu da się odczytać między innymi jaki jest aktualny poziom naładowania baterii oraz pozostały czas pracy/ładowania baterii.
Stacja zasilania może być ładowana za pomocą ładowarki USB-C PD3.0, zasilacza o mocy 120 W lub paneli fotowoltaicznych.