Zasilacz do laptopa

Model: **AK-NU-04**

Kod produktu	AK-NU-04
Typ produktu	Zasilacz do laptopa
Seria	Universal
Napięcie zasilające	10 - 15 V
Pobór prądu	< 10 A
Sprawność	> 95 %
Napięcie wyjściowe	18.5V / 19V / 19.5V / 20V
Automatyczny dobór napięcia wyjściowego	Tak
Wyjściowe natężenie prądu	< 6 A
Długość kabla wyjściowego	1.2 m
Złącze wyjściowe	M5 - 19V 5.5x2.5 mm, M6 - 19V 5.0x3.0 mm + pin, M9 - 19.5V 7.4x5.0 mm + pin, M11 - 20V 7.9x5.5 mm + pin, M12 - 18.5V 7.4x5.0 mm + pin, M15 - 19V 5.5x1.7 mm
Maksymalna moc	90 W
Wtyk gniazda zasilania	Wtyk gniazda zapalniczki 12V
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Łagodny start	Tak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Złącze USB	1 szt
Parametry zasilania USB	5 V / 1 A
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
Kolor podświetlania	Zielona dioda
Wyświetlacz	Brak
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	190 x 68 x 21 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	235 x 100 x 23 mm
Waga netto	195.9 g
Waga brutto	240.1 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720133007
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Akyga® AK-NU-04 to **uniwersalny samochodowy zasilacz do różnych typów notebooków** zasilanych prądem w zakresie **18.5V/19V/19.5V/20V**, o mocy **90W**, posiadający **komplet 6 różnych wymiennych wtyczek**. Dodatkowo, zasilacz wyposażony został w **gniazdo USB**, umożliwiające ładowanie smartfona lub innych urządzeń.
Zasilacz zasilany jest prądem z gniazda zapalniczki samochodowej. Zasilanie na wyjściu dobiera się automatycznie po podłączeniu odpowiedniej wybranej wtyczki. Przewód zasilacza posiada filtr ferrytowy, ograniczający zakłócenia pochodzących z sieci. Komplet zabezpieczeń (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) gwarantuje bezpieczną i stabilną pracę zarówno zasilanych urządzeń, jak również samego zasilacza. Dodatkowe bezpieczeństwo dla sprzętu zapewnia zastosowana technologia miękkiego startu (soft start), która neutralizuje szok związany z udarem prądu w trakcie uruchamiania podłączonego urządzenia.
Zestaw sześciu wymiennych wtyków obejmuje:

- M5 - 19 V 5.5x2.5 mm
- M6 - 19 V 5.0x3.0 mm + pin
- M9 - 19.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- M11 - 20 V 7.9x5.5 mm + pin
- M12 - 18.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- M15 - 19 V 5.5x1.7 mm

Wszystkie zasilacze Akyga pakowane są w przyjazne środowisku opakowanie typu EcoBox.
Każdorazowo zachęcamy do skorzystania z naszej **wyszukiwarki kompatybilności notebooków**.