



Zasilacz sieciowy

Model: **AK-ND-30**

2.5 mm



5.5 mm

12.0 V / 5.00 A / 60 W



Kod produktu	AK-ND-30
Typ produktu	Zasilacz sieciowy
Kompatybilne z	Mini PC, LED
Seria	Dedicated
Napięcie zasilające	100-250 V
Pobór prądu	< 1.5 A
Sprawność	> 80 %
Napięcie wyjściowe	12 V
Wyjściowe natężenie prądu	5 A
Długość kabla wyjściowego	1.2 m
Złącze wyjściowe	5.5 x 2.5 mm
Maksymalna moc	60 W
Wtyk gniazda zasilania	IEC C14
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Uziemienie	Tak
Łagodny start	Tak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Filtr ferrytowy	Tak
Złącze USB	Brak
Kabel zasilający w zestawie	Nie
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
Kolor podświetlania	Zielona dioda
Wyświetlacz	Brak
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	114 x 49 x 30 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	190 x 92 x 38 mm
Waga netto	245 g
Waga brutto	294 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720135070



Opis

Akyga® AK-ND-30 to **zasilacz sieciowy dedykowany do notebooków** zasilanych prądem o parametrach **12V/5A**, o mocy **60W** oraz z wtyczką **5.5*2.5 mm**. Może też służyć jako źródło zasilania listw LED i innych urządzeń wymagających stałego napięcia 12 V (drukarki, skanery, monitory, routery)

Przewód zasilacza posiada filtr ferrytowy, ograniczający zakłócenia pochodzących z sieci. Komplet zabezpieczeń (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) gwarantuje bezpieczną i stabilną pracę zarówno zasilanych urządzeń, jak również samego zasilacza. Dodatkowe bezpieczeństwo dla sprzętu zapewnia zastosowana technologia tzw. łagodnego startu, która neutralizuje szok związany z pierwszym uderzeniem prądu w trakcie uruchamiania podłączonego urządzenia.

Wszystkie zasilacze **Akyga** pakowane są w przyjazne środowisku opakowanie typu **EcoBox**.

Każdorazowo zachęcamy do skorzystania z naszej [wyszukiwarki kompatybilności notebooków](#).