Zasilacz do laptopa

Model: **AK-NU-07**

Kod produktu	AK-NU-07
Typ produktu	Zasilacz do laptopa
Seria	Universal
Napięcie zasilające	110-240 V / 50/60 Hz
Pobór prądu	< 2 A
Sprawność	> 80 %
Napięcie wyjściowe	18.5V / 19V / 19.5V / 20V
Automatyczny dobór napięcia wyjściowego	Tak
Wyjściowe natężenie prądu	max. 6 A
Długość kabla wyjściowego	1.2 m
Złącze wyjściowe	M5 - 19V 5.5x2.5 mm, M6 - 19V 5.0x3.0 mm + pin, M9 - 19.5V 7.4x5.0 mm + pin, M11 - 20V 7.9x5.5 mm + pin, M12 - 18.5V 7.4x5.0 mm + pin, M15 - 19V 5.5x1.7 mm
Maksymalna moc	90 W
Wtyk gniazda zasilania	IEC C8
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Uziemienie	Tak
Łagodny start	Tak
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Złącze USB	Brak
Kabel zasilający w zestawie	Tak
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
Kolor podświetlania	Zielony
Wyświetlacz	Brak
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	170 x 55 x 30 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	245 x 93 x 40 mm
Waga netto	373.2 g
Waga brutto	412.8 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Dołączone wyposażenie	Kabel AK-RD-01A

Kod EAN	5901720134455
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Akyga® AK-NU-07 to **uniwersalny zasilacz sieciowy do różnych typów notebooków** zasilanych prądem w zakresie **18.5V / 19V / 19.5V / 20V**, o mocy **90W**, posiadający **komplet 6 różnych wymiennych wtyczek**. Wtyczki różnią się od siebie wymiarami i obecnością pinu. Rozwiązanie takie szczególnie polecane jest osobom, które chcą zasilać różne modele laptopów różnych marek, bez konieczności kupowania i noszenia ze sobą wielu zasilaczy. W razie potrzeby, by dopasować zasilacz do zupełnie innej gamy produktów, wystarczy jedynie wymienić wtyczkę.
Zasilanie na wyjściu dobiera się automatycznie po podłączeniu odpowiedniej wybranej wtyczki. Przewód zasilacza posiada filtr ferrytowy, ograniczający zakłócenia pochodzących z sieci. Komplet zabezpieczeń OVP, OTP, OPP, SCP oraz OCP gwarantuje bezpieczną i stabilną pracę zarówno zasilanych urządzeń, jak również samego zasilacza. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia zastosowana technologia soft start, która pozwala uniknąć uszkodzenia sprzętu spowodowanego skokiem prądu podczas podłączania urządzenia.
Zestaw sześciu wymiennych wtyczek obejmuje:

- M5 - 19 V 5.5x2.5 mm
- M6 - 19 V 5.0x3.0 mm + pin
- M9 - 19.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- M11 - 20 V 7.9x5.5 mm + pin
- M12 - 18.5 V 7.4x5.0 mm + pin
- M15 - 19 V 5.5x1.7 mm

Wszystkie zasilacze Akyga pakowane są w przyjazne środowisku opakowanie typu EcoBox i mają dołączony kabel zasilania sieciowego.
Każdorazowo zachęcamy do skorzystania z naszej **wyszukiwarki kompatybilności notebooków**.