Zasilacz sieciowy

Model: **AK-EV-09**

Kod produktu	AK-EV-09
Typ produktu	Zasilacz sieciowy
Napięcie zasilające	100-240 V
Pobór prądu	< 2.5 A
Sprawność	> 80 %
Napięcie wyjściowe	54.6 V
Wyjściowe natężenie prądu	2 A
Długość kabla wyjściowego	1 m
Złącze wyjściowe	Bez zakończenia
Maksymalna moc	110 W
Wtyk gniazda zasilania	IEC C8
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Uziemienie	Brak (klasa II ochronności)
Klasa szczelności	IP20
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Filtr ferrytowy	Brak
Kabel zasilający w zestawie	Brak
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
Kolor podświetlania	Dioda dwukolorowa
Wyświetlacz	Brak
MTBF	10000 h
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	172 x 73 x 37 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	190 x 92 x 38 mm
Waga netto	215 g
Waga brutto	264 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720136077
Gwarancja	24 miesiące

Opis

Akyga® AK-EV-09 to **zasilacz dedykowany do ładowania pojazdów elektrycznych** wyposażonych w pakiet ogniw **48 V (13s)**. Produkt **nie posiada zakończenia na kablu** wyjściowym, dzięki czemu możliwe jest zainstalowanie dowolnej wtyczki pasującej do danego urządzenia. Przewód **o długości 1 metra** pozwala na wygodne **ładowanie e-rowerów** lub **hulajnóg elektrycznych**. Ponadto urządzenie przystosowano do zasilania przewodem z wtykiem **IEC C8**, który jest często stosowany w dziedzinie zasilania. Znaczącą zaletą ładowarki jest jej wysoka sprawność, która przekracza 80%. Wyposażona jest również w kontrolkę LED sygnalizującą o trwaniu lub ukończeniu procesu ładowania. Produkt dostępny jest w kolorze czarnym, pakowany w przyjazny środowisku **Ecobox**.
Uwaga! Zasilacze przeznaczone są wyłącznie dla osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. Nieprawidłowe użytkowanie może nieść za sobą niebezpieczeństwo śmiertelnego porażenia prądem elektrycznym.